REF. ITSTM550

### TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

Le **Time Master 550** est le chronomètre qui offre la meilleure précision et la meilleure stabilité au monde et reste cependant simple d'utilisation. Les données enregistrées par ce dernier sont accessibles sur votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce au serveur GSM **www.tagheuertiming.online.** 

Nous allons donc voir dans un premier temps quels sont les principes de fonctionnement du Time Master 550. Puis, dans un second temps, comment optimiser son utilisation avec le **serveur GSM TAG Heuer** et **tout logiciel de chronométrage intégrant le protocole TAG Heuer Timing et compatible au serveur TAG Heuer Timing Online.** 



## TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

REF. ITSTM550

FONCTION BLUETOOTH 3
APPLICATION4
NOUVELLE COURSE4
IDENTIFICATION
AUTOMATIQUE OU MANUELLE4
CONNEXION AU SERVEUR 5
DONNÉES PERSONNELLES
APPAREILS EN LIAISON
CONFIGURATION
CRÉATION D'UNE ÉPREUVE7
FINALISATION DE LA CONFIGURATION
LIAISON ENTRE LE LOGICIEL DE CHRONOMÉTRAGE ET LE SERVEUR
GSM INTERFACE9
CONTACT





### TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

REF. ITSTM550

### La fonction Bluetooth du TM550 permet d'accéder aux données sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.

Pour cela, rien de plus simple que de télécharger l'application TM550 disponible sur Google Play.

FONCTION BLUETOOTH



Download on the DISPONIBLE PROCHAINEMENT SUR App Store

#### SIMPLE D'UTILISATION

Le Time Master 550 dispose des 3 modes de chronométrage suivants :

> BASIC Gestion du chronométrage depuis l'application ou un PC

TIMING Gestion de 4 prises de temps différentes

configurées sur les 4 entrées

#### SPEED

Calcul de 4 vitesses différentes configurées sur les 4 entrées

Concernant la prise en main du TM550. **veuillez vous** référer au guide rapide d'utilisation disponible sur notre site internet :

#### **GUIDE D'UTILISATION TM550**



### TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

#### APPLICATION

Une fois l'application téléchargée et le Bluetooth de votre téléphone activé, il vous suffit d'aller dans le menu **COMMUNICATION** puis d'activer le Bluetooth de votre TM550 : **ON** pour appairer les 2 appareils.



#### **NOUVELLE COURSE**

Après avoir sélectionné l'appareil utilisé, un message **CONNECTION SUCCESSFUL !** apparaîtra et vous proposera de :

démarrer une nouvelle course : OPEN NEW,
prendre la course en cours : OPEN CURRENT
Ouvrir une course passée : OPEN LAST.

Dans notre exemple, cliquez sur **OPEN NEW** pour démarrer une nouvelle course.

Votre TM550 se remettra automatiquement à zéro et vous pouvez maintenant lancer une nouvelle session de chronométrage.



#### IDENTIFICATION AUTOMATIQUE OU MANUELLE

REF. ITSTM550

Désormais, chaque impulsion émise par le TM550 sera transférée dans l'application. Vous pourrez donc **voir chaque passage sur votre smartphone** et même **renseigner un numéro de concurrent** sur les passages de manière automatique ou manuelle.

La sélection de l'identification **automatique** ou **manuelle** se fait via les paramètres de l'application. Vous pouvez également **synchroniser l'heure** de votre TM550 à celle de votre smartphone via les paramètres de l'application - touche **SYNCHRONIZE TIME.** 

Vous voilà prêt à utiliser votre TM550 avec votre smartphone. Mais les avantages de cet appareil ne s'arrêtent pas là, nous allons maintenant voir comment **optimiser son utilisation** et même **comment faire un chronométrage** entièrement avec cet appareil.



## TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

CONNEXION AU SERVEUR

Le dialogue entre votre TM550 et votre smartphone est désormais opérationnel, mais il faut encore faire dialoguer votre smartphone avec le **serveur GSM TAG Heuer.** Rendez vous sur le site internet **TAG Heuer Timing** afin de créer votre compte personnel.

#### https://tagheuertiming.online/





#### **RENSEIGNEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES**

REF. ITSTM550

Une fois votre compte créé, vous aurez alors accès aux rubriques suivantes :

MATERIAL • CONFIGURATIONS • EVENTS • ALL RACES • MY PROFIL • OPTIONS

Dirigez-vous dans la rubrique **MY PROFIL** puis **TIMER ID** afin de terminer le renseignement des données personnelles. En effet les informations que vous allez renseigner dans cette rubrique sont très importantes car **elles vous seront demandées sur votre smartphone** (*sur l'application TM550*) **et sur votre PC** (*sur GSM Interface*) pour vous connecter à votre compte et activer le transfert des données au serveur GSM.

#### PENSEZ À BIEN SAUVEGARDER ET VALIDER AVANT DE QUITTER CETTE PAGE



5

### TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

REF. ITSTM550

#### APPAREILS EN LIAISON

Cette étape consiste au renseignement des divers appareils qui seront en liaison avec le serveur GSM.

Pour cela, il faut vous rendre dans la rubrique MATERIAL puis ajouter votre/vos TM550 et votre PC.

#### **RENSEIGNEMENT DU TM550**

Material type :*	Time Master ×	•
Model :*	TM550 ×	•
Color :	Green ×	•
Serial number :*	0008	

#### **RENSEIGNEMENT DU PC**

Material type :*	Windows PC ×	•
Model :*	PC Interface ×	•
Color :	Green x	•
Serial number :*	1007	

#### IMPORTANT

LE SERIAL NUMBER DU TM550 DOIT ÊTRE RENSEIGNÉ AVEC

#### **4 CHIFFRES**

DANS L'EXEMPLE CI-DESSUS, LE SERIAL NUMBER AU DOS DU TM550 UTILISÉ EST 15'054, ET CELUI RENSEIGNÉ LORS DE L'AJOUT DE L'APPAREIL EST 0008

POUR LE SERIAL NUMBER DU PC VOUS POUVEZ METTRE UN NUMÉRO À 4 CHIFFRES DE VOTRE CHOIX DU MOMENT QU'IL N'EST PAS DÉJÀ UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREII

#### CONFIGURATION

Les appareils étant ajoutés, vous pouvez passer à la rubrique **CONFIGURATIONS.** 

Cette rubrique consiste à créer une configuration afin de dire quel appareil envoie des informations via le serveur GSM à quel appareil

Pour la configuration ci-dessous, il y a seulement un TM550 et un PC de sélectionnés. C'est le TM550 qui envoie ses informations au PC.

			Name* :*	TM550					
Filtered —									
	Color :	Type or click here				-			
			MATE	ERIAL LIST			0		
			Mate	terial type	Model	Serial number	Color		
			V Monde	iour PC	PC Interface	1007			
			vvinde	iows PC	PC Intenade	1007			
			Ime I	Master	TMOOU	0008			
			¢		re or Page	1 Sur 1 Do Dei	Enregistrements 1 - 2 sur 2		
							SEND		
	CONFI	GURATION			PC Interface 1007			0008 TM550	
RECEPT			PC In	1007					<b>ل</b>
				0008 🕞					
Legend : The material at the to	p of the table send	s its data to the left ma	terial.						

## TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

**REF. ITSTM550** 

#### **CRÉATION D'UNE ÉPREUVE**

La dernière étape à faire sur le site **TAG Heuer Timing Online** est celle de la création de l'épreuve qui se fait via la rubrique **EVENTS.** Pour cela, il suffit de renseigner les informations demandées.

Pour le champ **ACTIVATE CONFIGURATION** vous devez sélectionner la configuration créée précédemment. En bas de page vous aurez un rappel de la configuration sélectionnée.

L'activation ou non du champ **TEST** influe seulement sur la visibilité ou non de votre épreuve sur la map du site TAG Heuer Timing Online.

Event : RACE TM550							
GENERAL DATA							
Test :*	Non						
Name :*	RACE TM550						
Start date :*	12/12/2022						
End date :*	16/12/2022						
Start country :*	FR - France ×						•
Start city :*	Montfaucon, Franc	e					
Time zone :	Europe/Paris						
Activate configuration*	TM550 ×						-
Event URL :							
Live timing URL :							
MATERIAL LIST						•	
Label 1	Nodel	Serial number	Color	Timekeeping	Phone number	Software port	
Time Master T	1550	0008				7000	
U Windows PC Pi	) Interface	1007	_				
a ¢		ta ka Pag	e 1 sur 1		Enreg	ístrements 1 - 2 sur 2	
					SEND		
CONFIGURATION		PC Interface 1007				0008 TM550	
PC	1007						Ļ
NEGEN -	TM550 0008 🐻						
Legend : The material at the top of the table sends its data to the left material.	-						

#### **FINALISATION DE LA CONFIGURATION**

L'ensemble des configurations du site internet étant faites, retournez sur votre smartphone pour **finaliser la configuration** et rendre l'**envoi des informations au serveur** possible.

#### **PARAMÈTRES DE L'APPLICATION**

Indiquez les champs **USERNAME** et **PASSWORD** qui correspondent aux champs renseignés précédemment dans la rubrique **TIMER ID** sur le site internet **TAG Heuer Timing Online.** 

Il vous faut également renseigner le **numéro de série** de votre TM550 (*toujours au format de 4 chiffres*) et dire à quel canal de chronométrage vous voulez qu'il corresponde.

#### **CONNEXION SERVEUR**

Une fois la finalisation de la configuration effectuée et validée, un message vous indiquant que la connexion avec le serveur est opérationnelle apparaîtra en haut de votre écran.

#### **TRANSFERT DES IMPULSIONS**

Désormais, chaque impulsion émise par le TM550 et reçue sur votre smartphone est transférée au serveur. Vous pouvez voir cette validation avec **le nuage sur la droite qui devient vert.** 

PARAMÈTRES	CONNEXION SERVEUR	IMPULSIONS								
08:06 @ * X * CHRONO SERVER SETTINGS	08:17 • * * * * * * * * * * * * * * * * * *	08:18 @ * X **** CHRONO く 22 生 ひ る 参 尊								
		ALL         E1         E2         E3         E4           #         7:04:15:87000         Image: Constraint of the second s								
Enable time reception Hostname : tagheuertiming.online	Er Message from server : Hostor	#         7.04:14.18500         Image: Constraint of the second se								
Port : 3000 User nome : ItsEloi	Port: : Test TM550	#     7:04:11.99800     Image: Constraint of the second se								
Password: Serial: 0002	Passw Serial : 0018									
CONNECT	DISCONNECT									
< ● ■	< • •	• •								

TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

LIAISON ENTRE LE LOGICIEL DE CHRONOMÉTRAGE ET LE SERVEUR TAG HEUER

Il faut que votre PC puisse accéder aux informations du serveur.

Pour cela, vous devez télécharger le logiciel GSM Interface disponible dans la rubrique OPTIONS de votre compte TAG Heuer Timing Online.

Une fois téléchargé, vous devez renseigner les champs demandés. Le Software ID Number correspond au serial number renseigné précédemment pour votre PC.

Et, comme sur l'application smartphone, le User Name et Password correspondent aux champs renseignés précédemment dans la rubrique TIMER ID sur le site internet TAG Heuer Timing Online.



#### **DEPUIS LE LOGICIEL DE CHRONOMÉTRAGE**

REF. ITSTM550

À la différence de l'application smartphone, ici rien ne se passe une fois les informations renseignées et validées. Il faut simplement **démarrer le logiciel de chronométrage et déclarer le TM550** avec l'adresse IP 127.000.000.001 et le port de communication distant 7000.

Le TM550 utilisant le même protocole de communication, il peut être déclaré en tant que CP545 ou CP540 si votre logiciel de chronométrage ne vous propose pas le TM550.

### TIME MASTER 550 • MANUEL UTILISATEUR

REF. ITSTM550

#### GSM INTERFACE

En retournant sur GSM Interface vous verrez que sur la partie droite de l'écran, des informations de connexions se seront affichées. Et en bas à gauche apparaît également votre liste d'appareils utilisés.

W Configuration												-		×
	EUE DE SINCE IB	er 60											C	)
Configure	ation						RAMES							
Connigura	ation					ID Frame	Date	Hour	Model	Serial number	Message		Port	_'
		1007					06/12/2022	08:58:30			Instance Connected.		7000	-1
Sonware ID	Number :	1007				190	06/12/2022	08:58:38	PC	0000	#GC 1			
Ser	ver Addr :	tagheuertimir	ng.online	8		191	06/12/2022	08:58:39	PC	0000	#PL TAG HEUER TIMING			-
Se	rver Port :	3000				192	06/12/2022	08:58:39	PC	0000	#PL Hello mathis25			
Use	er Name ·	mathis25				193	06/12/2022	08:58:39	PC	0000	#PL RACE TM550		-	
						000	06/12/2022	08:58:39	CP545	0007	TN 8 M1 23:28:01.19600 836996DE		7000	
User P	assword :					000	06/12/2022	08:58:39	CP545	0007	TN 7 M1 23:26:16.65800 83699C0F		7000	-
	Log File :	GSM_Interfac	ce_Log.	SSV	1000	000	06/12/2022	08:58:39	CP545	0007	TN 6 M1 23:25:10.67700 836995AA		7000	
		ORES	FT	C SAVE		000	06/12/2022	08:58:40	CP545	0007	TN 5 M1 23:24:57.75900 83699F13		7000	-1
		Unics		O same		000	06/12/2022	08:58:40	CP545	0007	TN 4 M2 23:24:39.64700 83699BEB		7000	-
		-	COMMERC	TION		000	06/12/2022	08:58:40	CP545	0007	TN 4 M1 23:24:34.64400 83699282		7000	-
		L	UNNEC	TION		000	06/12/2022	08:58:40	CP545	0007	TN 3 M2 23:16:59.04800 836998C7		7000	-
						000	06/12/2022	08:58:40	CP545	0007	TN 2 M2 23:16:58.16100 83699287		7000	-
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 1 M2 23:16:57.22600 83699271		7000	_
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 3 M1 23:16:55.45100 8369917B		7000	-
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 2 M1 23:16:54.38100 83699168		7000	-
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 1 M1 23:16:53.19600 83699361		7000	_
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 9 M1 23:28:50.52600 83699814		7000	_
						000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 10 M1 23:28:55.40200 8369BED9		7000	
				Mater	ial 🔀	000	06/12/2022	08:58:41	CP545	0007	TN 5 M2 23:29:35.26200 836996E0		7000	
				mator		000	06/12/2022	08:58:42	CP545	0007	TN 6 M2 23:29:46.41600 83699A18		7000	
MATERIAL LIS	ST					000	06/12/2022	08:58:42	CP545	0007	TN 11 M1 23:31:24.58300 8369BFBF		7000	
100 12	Carlot N	Serial	1.000	42 24 30	Phone	000	06/12/2022	08:58:42	CP545	0007	TN 7 M2 23:31:45.14100 83698E91		7000	
Label	Model	number	Color	Timekeeping	number	000	06/12/2022	08:58:42	CP545	0007	TN 12 M1 19:37:23.74709 8374D1C1		7000	
Time Master	TM550	8000				000	06/12/2022	08:58:43	CP545	0007	TN 11 M1 19:37:23.13420 8374BF24		7000	
Windows PC F	PC Interface	1007				000	06/12/2022	08:58:43	CP545	0007	TN 10 M1 19:37:22.69311 8374C75F		7000	
						000	06/12/2022	08:58:43	CP545	0007	TN 9 M1 19:37:22.33807 8374A08B		7000	
						000	06/12/2022	08:58:43	CP545	0007	TN 8 M1 19:37:21.92731 83749F83		7000	
						000	06/12/2022	08:58:43	CP545	0007	TN 7 M1 19:37:21.56707 8374A176		7000	
						000	06/12/2022	08:58:44	CP545	0007	TN 6 M1 19:37:21.18954 8374A269		7000	
						000	06/12/2022	08:58:44	CP545	0007	TN 5 M1 19:37:20.84840 83749D40		7000	-

VOUS VOILÀ ENFIN PRÊT À EFFECTUER UNE PRESTATION DE CHRONOMÉTRAGE AVEC UN SIMPLE TM550 ET UN LOGICIEL DE CHRONOMÉTRAGE.

#### IMPULSIONS ACCESSIBLES

Toutes les impulsions émises par le TM550 sont désormais accessibles à la fois sur ce dernier, sur votre smartphone, sur votre compte TAG Heuer Timing Online, sur l'interface GSM de votre PC et surtout sur le logiciel de chronométrage de votre PC.

#### À LA SEULE CONDITION QUE VOTRE LOGICIEL DE CHRONOMÉTRAGE AIT UNE SESSION DE CHRONOMÉTRAGE DE DÉMARRÉE.



23, rue du Comté de Montbéliard 25660 MONTFAUCON - FRANCE

> contact@itschrono.com +33 (0)3 81 57 52 09 www.itschrono.com

MADE IN FRANCE